



**DOCUMENT TECHNIQUE N°181****INITIALISATION CB SANS CONTACT CB CLESS****Avant propos :**

Le logiciel CB SANS CONTACT (C LESS) s'initialise avec la carte de commerçant CB SANS CONTACT (une seconde carte de commerçant que le commerçant doit demander s'il ne l'a pas)


le symbole du sans contact sera présent sur cette seconde carte de domiciliation

**1) RENSEIGNEMENTS DES PARAMETRES DE CONNEXION**


Appuyer sur la touche F pour entrer dans les fonctions du terminal



Appuyer sur la touche « 1 » du terminal ou sélectionner « CB CLESS »



Choisir 4 –Initialisation puis Valider




Choisir 1 –Initialisation puis Valider



Passer la carte de commerçant dans le lecteur de piste magnétique à droite du terminal



Saisir le code banque à 5 chiffres (présent sur un RIB) puis valider




Sélectionner NON et Valider




Ce paramètre apparaît uniquement à la première initialisation :


- Pour enregistrer jusqu'à 200 transactions bancaires, choisir 200.
- Pour enregistrer jusqu'à 500 transactions bancaires, choisir 500.




Appuyer sur la touche VALIDER  
OU  
Nommer le compte après avoir effacé en jaune.  
Choix des lettres avec flèches haut/bas



Dans la plupart des cas saisir « 001 » puis valider



Choisir CLASSIQUE puis valider



Choisir PAD EBA et Valider

**PAD TELEPARAM**

08XXXXXXXX  
(20 caracteres max.)

Saisir le numéro d'appel au centre de télé paramétrage fourni par la banque puis valider

**NO CENTRE**

\*\*\*\*\*

Saisir le numéro du centre de télé paramétrage (commençant généralement par 196XXXXXXX ) fourni par la banque puis valider

**PUIS VALIDER LE PROFIL SSL SUR SIMPLEAUTH  
ET TICKET ECHEC SUR OUI**

**APPEL CENTRE ?**

Valider

CB CLESS

APPEL TELEPAR  
NUMEROTATION

**ECRAN 1**  
Lancement de la numérotation  
(Si échec à ce stade voir info 1)

RTC – GPRS - ETHER  
CB CLESS

APPEL TELEPAR  
TRANSPAC

**ECRAN 2**  
Connexion au réseau Transpac  
(Si échec à ce stade voir info 2). Cette info n'apparaît pas en mode GPRS et IP

RTC – GPRS - ETHER  
CB CLESS

TELEPAR EN COURS

Table X : XXX / XXX

**ECRAN 3**  
Accès au serveur de télé paramétrage et chargement des paramètres du terminal

05/04/2007 09H45

**MONTANT :**

0,00 EUR

Impression du ticket de configuration et fin de l'opération ( voir 3) Détail du ticket de configuration)

Info 1 : si vous n'arrivez pas à l'écran 2 il vous faudra vérifier :

- Le branchement du câble RTC sur le terminal : **Prise IN impératif.**
- La compatibilité des prises gigognes déjà branchées sur la prise murale.
- L'éligibilité de la ligne téléphonique **ANALOGIQUE impérative en mode modem.**
- Derrière un standard vérifier le préfixe (ex : 0 pour sortir).
- Vérifier que les n° en 08 XX XX XX XX sont autorisés.
- La présence de filtre ADSL en cas de connexion Internet.

Info 2 : si vous n'arrivez pas à l'écran 3 il vous faudra vérifier :

- La validité du N° de centre (196xxxxxxx).
- Que le compte du commerçant est bien actif auprès de sa banque.
- Que la ligne téléphonique respecte les normes en vigueur.
- La présence de filtre ADSL en cas de connexion Internet.

**Divers** : Paramétrages des principales banques nationales

NOM BANQUE	CODE BANQUE	N° de centre	N° centre secours	TYPE PAD	N° PAD	N° PAD PRIVE	TEL HOTLINE BANQUE	CONCENTRATEUR
CREDIT LYONNAIS 1	30002	19635874670	19635874870	EBA	08 36 06 44 44	08 20 50 20 03	04 42 25 15 65	EXPERIAN
CREDIT LYONNAIS 2	30002	196359739	196370076	EBA	08 36 06 44 44		03 28 76 42 88	ATOS
BNP	30004	19635775363	19635775263	EBA	08 36 06 44 44		08 25 07 27 47	
STE GENERALE	30003	19635874670	19635874870	EBA	08 36 06 44 44	08 21 36 02 30	08 25 06 70 68	EXPERIAN

### 3) DETAIL DU TICKET DE CONFIGURATION CB SANS CONTACT

#### BANCAIRE CB SANS CONTACT

TLC TLP DE TEST CB  
LE 19/11/15 A 13:35:18  
00000000

8999 10 001

TELEPARAMETRAGE  
Application CB CL1

No Monnaie:  
0009  
No Msg Porteur:  
0010  
No Msg Accept:  
0008  
No Ticket Porteur:  
0029  
No Ticket Cpt Rendu:  
0081  
No Parm Accept:  
0001  
No Parm Applicatif:  
0700  
No Appel:  
0001  
No Risque Acq:  
0201  
No Liste de Bins:  
2229  
No Telecollecte:  
9990  
No Teleparametrage:  
9990  
No Ver Autorisation:  
9670  
No Horodatage GMT:  
2506  
No K Pub EMV:  
0012  
No Ver TCC:  
0100  
No Ver DOLs EMV:  
0060  
No Ver TAC EMV:  
0210  
No Ver AID EMV:  
0290  
No Ver Appel EMV:  
0180  
No Ver Opt TLC:  
0002  
Appli ACTIVE: 1  
CHARGEMENT REUSSI  
IDSA : CTSC13A4

TICKET A CONSERVER  
CENTRE TEST CB

Numéro de commerce à retrouver sur la  
carte de domiciliation

→ Tables chargées par le serveur bancaire  
permettant le bon fonctionnement du  
terminal

→ Information indiquant que le terminal est  
bien actif (appli active : 1 – Appli initialisée)

→ Si « Appli active 0 » et « appli non  
initialisée » il faut recommencer  
l'initialisation

#### BANCAIRE CB SANS CONTACT

Application CB CL1  
LE 19/11/15 A 13:35:21  
NO LOGIQUE :

001  
CODE APPLI :  
CB CL1  
NO COMMERCE :

CODE BANQUE :  
26550  
TYPE PAD :  
PAD EBA  
PAD TELEPARAM :  
0836062424  
NO CENTRE :  
196359739  
PROFIL SSL :



→ Information sur le commerçant et les  
paramètres de connexion au serveur  
bancaire

Puis faire une consultation pour vérifier le nom du client :


F puis **CB LESS**

Puis

**CONSULTATION**



UN TICKET EST ÉDITÉ AVEC LE NOM DU CLIENT ET SON NUMÉRO DE COMPTE CB LESS



Nom du client ACCES VITAL TECHNOLOGY

Et

en dessous le numéro de compte effacé dans l'exemple ci-contre